

**Ohm-värde för  
framledningsgivare till  
Termomatic CBJ, ERA10 och  
Combi  
och givare till  
Laddomat 3000,  
630.2, 650.2 och 655,2**

<b>Temperatur</b>	<b>Resistans (kOhm)</b>		
0°	161 kΩ		
+5°	126 kΩ		
+10°	99 kΩ		
+15°	78 kΩ		
+20°	62 kΩ		
+25°	50 kΩ		
+30°	40 kΩ		
+35°	33 kΩ		
+40°	27 kΩ		
+45°	22 kΩ		
+50°	18 kΩ		
+55°	15 kΩ		
+60°	12 kΩ		
+65°	10 kΩ		
+70°	9 kΩ		
+75°	7 kΩ		
+80°	6 kΩ		
+85°	5 kΩ		
+90°	4 kΩ		